

GINTEC Power Station QE03-300

Moc	300W
Pojemność baterii	296 Wh
Czas pełnego ładowania	ok. 6 godzin
Warianty ładowania	AC / DC / panel solarny / gniazdo zapalniczki / port USB-C
DC output	12-16.8V / 7-10A
AC output	110V/60 Hz, 220V/50Hz,
USB output	5V / 3.1A (pojedynczy port max 2.4A)
Diody LED	Ostrzeżenie / podświetlenie
Wyświetlacz	LCD
Żywotność baterii	800 cykli ładowania
Wymiary	227 x 170 x 176 mm
Waga	2.8 kg
Akcesoria	Zasilacz sieciowy, ładowarka do gniazda zapalniczki (opcja)
Gwarancja	12 miesięcy



GINTEC Power Station QE01-500

Moc	500W
Pojemność baterii	500 Wh, 14.8V, 33.8 Ah
Czas pełnego ładowania	ok. 8 godzin
Warianty ładowania	AC / DC / panel solarny / gniazdo zapalniczki / port USB-C
DC output	12-16.8V / 7-10A
AC output	110V/60 Hz, 220V/50Hz,
USB output	5V / 3.1A (pojedynczy port max 2.4A)
USB-C output	5-20V / 3.25A
Ładowanie bezprzewodowe	10W
Diody LED	Ostrzeżenie / podświetlenie
Wyświetlacz	LCD
Żywotność baterii	800 cykli ładowania
Wymiary	306 x 171 x 202 mm
Waga	4.8 kg
Akcesoria	Zasilacz sieciowy, ładowarka do gniazda zapalniczki (opcja)
Gwarancja	12 miesięcy



GINTEC Power Station QE02-1000

Moc	1000W
Pojemność baterii	1065 Wh, 22.2V, 48 Ah
Czas pełnego ładowania	ok. 7 godzin
Warianty ładowania	AC / DC / panel solarny / gniazdo zapalniczki / port USB-C
DC output	12V / 10A
AC output	110V/60 Hz, 220V/50Hz,
USB output	5V / 4.8A (pojedynczy port max 2.4A)
USB-C output	5-20V / 3.25A
Ładowanie bezprzewodowe	10W x 2
Diody LED	Ostrzeżenie / podświetlenie
Wyświetlacz	LCD
Żywotność baterii	800 cykli ładowania
Wymiary	413 x 203 x 232 mm
Waga	9.0 kg
Akcesoria	Zasilacz sieciowy, ładowarka do gniazda zapalniczki (opcja)
Gwarancja	12 miesięcy

